

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Купольная камера с ИК-подсветкой до 30 м

DS-2CE56T5-IR

DS-2CE56T5-IR



Общая информация

- WDR
- ИК-подсветка до 30 м
- Разрешение 2560 x 1944
- 12 В DC

Спецификации

| Модель | DS-2CE56T5 |
|---------------------------------|------------------------|
| Матрица | 1/2,5" CMOS |
| Чувствительность | 0,005 Лк @ F1.2 |
| Угол обзора | 92,2° (3,6 мм) |
| Улучшение изображения | True WDR, BLC |
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
| Аудиовыход | TVI, AHD, CVI выход |
| Количество эффективных пикселей | 2560 x 1944 |
| Электронный затвор | 1/25 ~ 1/100 000 с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Частота кадров | 1944 @ 20 к/с |
| Smart-ИК | Есть |
| Рабочие условия | -40°C — 60°C |
| Питание | 12 В DC ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3,2 Вт |
| Размеры | Ø111 × 82,4 мм |
| Масса | 350 г |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до $+60$ ($^{\circ}\text{C}$)
2. Питание 220В должно подаваться от розетки, имеющей заземление.
3. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Запрещено использование для устройства посторонних блоков питания.
6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
7. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше $+40$ ($^{\circ}\text{C}$), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
10. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.